



## ACCTIVA Easy

Lader og tester: Lille men alligevel effektiv

Kompakt og intelligent. Lille, høj ydelse og elektronisk reguleret plug-in lader og tester. En mikroprocessor kontrollerer ladeprocessen og overvåger alle funktioner for enheden. Du kan også teste batteriets startevne, batteriets ladetilstand og generatorfunktion. Lader og tester er samlet i en enhed. Alt dette i en lille kompakt enhed.



## PRODUKT INFORMATION

- Til opladning eller vedligeholdelse af normale bly/syre, bly kalium/sølv batterier, eller de lukkede typer (AGM, MF), ligesom vedligeholdelsesfri bly/gel batterier.
- Testfunktioner for startevne og generator.
- Indikation af batteri ladestatus, med søjlediagram på display.
- Mulighed for ladning af dybt afladet batteri.
- Kompakt design takket være switch-mode power elektronik.
- Forskellige specialkabler er tilgængelige som tilbehør (køretøjsstik, ladestik for OBD, ladekabel med kabelsko for motorcykler).
- Baseret på aktiv inverterteknologi.
- Elektronisk sikker, takket være elektronisk polsikringsbeskyttelse, termisk overbelastningsbeskyttelse, sikkerhedsafbrydelse og kortslutningsbeskyttelse.

## ANVENDELSES OMRÅDER

Biler (værksted, udstilling, brugte biler), motorcykler, landbrugsmaskiner, veterankøretøjer, campingvogne, både, plæneklippere og udrykningskøretøjer.

## TEKNISKE DATA

ACCTIVA Easy	1202	1204	1206	2403	6/12	12/24
Ladestrøm	1,5 A	3 A	4 A	2 A	3 A / 2 A	3 A / 1.8 A
Batterikapacitet	1 - 85 Ah	2 - 135 Ah	3 - 200 Ah	1.5 - 100 Ah	6 V: 2 - 135 Ah 12 V: 1.5 - 100 Ah	12 V: 2 - 135 Ah 24 V: 1.5 - 90 Ah
Batterispænding	12 V	12 V	12 V	24 V	6 V / 12 V	12 V / 24 V
Netspænding +/- 15%	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	110 - 230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)	230 V (50/60 Hz)
Ladekaraktistik	IUoU					
Tæthedegrad	IP 30					
Dimensioner (L x D x H)	119 x 72 x 52 mm					
Vægt	220 g	240 g	250 g	250 g	240 g	250 g
Overholdelse af standarder	CE, cTÜVus (Kanada/USA), PSE (Japan), NSW (Australien)					
Hovedsikring	Europa: 16 A / US/CAN: 15 A / Japan: 15 A / Australien: 10 A / GB: 3 A					
EMC miljøklasse	B					

Mere information over udstyr og individuelle løsninger er mulig på forespørgsel.

## ANVENDELSER

**Ladning:** ACCTIVA Easy lader batterier helt automatisk og skånsomt, indtil de opnår deres maksimale kapacitet. Efter opladning, skifter laderen automatisk over til vedligeholdelses ladning for at undgå selvafladning.

**Test:** ACCTIVA Easy bruger den målte hvilespænding, for at bestemme ladetilstand og startevne for batteriet. For at teste ydelsen skal man blot starte bilen.

**Kontrol:** ACCTIVA Easy kontrollerer generatorfunktion. Hvorvidt ladespændingen er indenfor eller udenfor det tilladte område, bliver vist på displayet.

**Udskiftning:** Hvis bilens batteri fjernes eller udskiftes, huskes gemte data (f.eks. radio, klokken, osv.). ACCTIVA Easy erstatter midlertidigt batteriet som spændingsforsyning. Gemte data går ikke tabt.



**FRONIUS INTERNATIONAL GMBH**  
Buxbaumstraße 2, A 4600 Wels  
Tel: +43 7242 241-0, Fax: +43 7242 241-952560  
E-Mail: battery.chargers@fronius.com

[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

**NEtech ApS**  
Viborgvej 22-24  
DK 8600 Silkeborg  
[T] 2281 6061  
nez@netech.dk

[www.netech.dk](http://www.netech.dk)