



ACCTIVA Professional 35A

Det professionelle ladesystem til værkstedet

Det intelligente batteriladesystem er med en animereten brugervejledning på grafikdisplayet, det optimale værktøj for værkstederne. Foruden hovedfunktionen, den fuldautomatiske ladning, garanterer batteriladesystemet en konstant spænding under diagnose & opdateringer og sørger dermed for et fuldt opladet batteri efter et service.



PRODUKTEGENSKABER

- Fuldautomatisk ladning med "Plug&Charge".
- Nem brugervejledning og høj driftssikkerhed, ved hjælp af det animerede grafikdisplay. Alle funktioner og ladedata kan indstilles og aflæses på displayet.
- Automatisk forvalg af batterispænding (6 V, 12 V og 24 V).
- Robust kompakt enhed for fleksibel brug i værkstedet.
- Stikbar lade- og netkabler (fås i forskellige længder)
- Kantbeskyttelse for stabilitet og for modvirkning af lakskader.
- For (gen)opladning eller vedligeholdelsesladning af konventionelle bly-syre, bly-kalcium/sølv batterier, eller de lukkede typer (AGM, MF), ligesom vedligeholdelsesfri bly-gel batterier, uden at afbryde bilens spændingsforsyning.
- USB-interface som tilbehør for software-opdateringer af batteriladesystemet, betyder et fremtidssikret brug.
- Baseret på aktiv inverter teknologi.
- Absolut sikkerhed for køretøj, el system og batteri, takket være elektronisk polsikringsbeskyttelse, termisk overbelastningsbeskyttelse, sikkerheds afbrydelse og kortslutningsbeskyttelse.
- Speciel kabinetkonstruktion tillader brug af et T låsesystem (f.eks. Kensington lås).
- Vægophæng mulig (ekstra udstyr).

TEKNISKE DATA

Acctiva Professional 35A	
Ladestrøm	35 A
Batterikapacitet	3-350 Ah
Batterispænding	6 V / 12 V / 24 V
Netspænding +/- 15 %	230 V
Lade karakteristik	IUoU / IU
Tæthedsgrad	IP 40 (horizontal) / IP 44 (vertikal)
Dimensioner (L x D x H)	247 x 162 x 88 mm
Vægt	2,0 kg
Standarder	CE
Hovedsikring	16 A
EMC miljøklasse	B

Mere information over udstyr og individuelle løsninger er mulig på forespørgsel.



FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Buxbaumstraße 2, A 4600 Wels
Tel: +43 7242 241-0, Fax: +43 7242 241-952560
E-Mail: battery.chargers@fronius.com

www.fronius.com

ANVENDELSE

- **Ladning:** Automatisk ladning og forsyning af ekstra forbrugere, i løbet af den korte servicetid der bruges i dag.
- **Diagnose og software-opdatering:** Forsyner ekstra forbrugere, under diagnose og opdatering af styreenheder. Batteriladeren leverer derved op til 35 Ampere strøm.
- **Batteriskift:** Ekstern strømforsyningsdrift ved batteriskift, bevirker at alle brugerindstillinger i køretøjet ikke mistes.
- **Strømforsyningmodus:** Garanterer strømforsyning til køretøjet, uden understøttelse fra batteriet.
- **Refresh-modus:** Dårlige batterier kan genopfriskes i denne indstilling (nedbrydelse af sulfatbelægning).

ANVENDELSESOMRÅDER

Værksted (udstilling, diagnose, køretøjsudlevering), biler, entreprenørmaskiner, busser, motorcykler, landbrugsmaskiner og udrykningskøretøjer.

EKSTRAUDSTYR

- Holder til batterikabler.
- Låseenhed for batterikabler.
- Temperaturføler til overvågning af batteri.
- Visuel kontrol af ladning fra længere afstand.

NEtech ApS
Bredhøjvej 5
DK-8600 Silkeborg
+45 2281 6061
E-mail: nez@netech.dk
www.netech.dk